

Elektromos Zárfogadó EffEff 118

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31291/0000	25,5 mm	66 mm	16 mm

eFF eFF-118-A71 feszültségre nyitó elektromos zár, keskeny, visszajelzéssel, 10V-24Vac/dc

eFF FF-118-A71 elektromos zár, feszültségre nyitó mágneszár, 10V-24V ac/dc, FaFix

Működési mód: Feszültségre nyitó, munkaáramú (fail-secure), 10V-24V ac/dc

Állítható Zárnyelv (FF, FaFix®) 3 mm beállítási tartomány

Feltörési ellenállás: 3750N

Műszaki adatok:

Szerelés: Univerzális zárfogadó, jobbos és balos szerelhetőség

Zárnyelv állítás: állítható zárcsapda (FF, FaFix).

Pajzs nélküli zártest.

Beépítés: minden hagyományos előlappal használható

Kivitel: szimmetrikus zárszerkezet

eFF-118-A71s alkalmazás: fedett helyen, beltéren

effeff FF-118-A71s zár intenzív használatra lett tervezve

Előfeszítettség túrés: 50N

Áramfelvétel 12 V AC 250 mA

Áramfelvétel 12 V DC (stabilizált) 280 mA

Áramfelvétel 24 V AC 500 mA

Áramfelvétel 24 V DC (stabilizált) 560 mA

Magasság 66 mm

Szélesség 16 mm

Mélység 25,5 mm

10V-24V ac/dc

eFF FF-118-A71 elektromos zár bezárt állapotban van mindaddig amíg nem kap feszültséget. Feszültség hatására nyitja az ajtót, áramszünet esetén pedig, vagyonvédelmi célból zárva marad, (Fail-secure)

Felhasználás:

az eFF-118-A71 zárfogadó intenzív használatra lett tervezve



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

25.5 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/pantok-es-kiegeszito-vasalatok/elektromos-zarfogado-effeff-118-p2386659>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	16 mm
-----------	--------------

Hosszúság	66 mm
-----------	--------------

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/pantok-es-kiegeszito-vasalatok/elektromos-zarfogado-efeff-118~p2386659>

QR-kód

